


ООО «МФР» мебельная фабрика «Горизонт»

Паспорт изделия

Инструкция по сборке и эксплуатации мебели

Шкаф - стол наполный с 2-мя ящиками 50/60/80

500/600/800 x 840 x 430



		Ширина шкафа, мм	500	600	800		
	Наименование	Цвет детали	Размер, мм	Размер, мм	Размер, мм	Кол-во, шт.	№
Упаковка Корпус стол	Уп №1 Фурнитура					1	
	Бок левый	Белый	674x426	674x426	674x426	1	1
	Бок правый	Белый	674x426	674x426	674x426	1	2
	Вязка	Белый	466x74	566x74	766x74	1	3
	Крышка	Белый	500x426	600x426	800x426	1	4
	Деталь ящика	Белый	164x400	164x400	164x400	4	11
	Деталь ящика	Белый	164x410	164x510	164x710	2	12
	Направляющие	-	400 мм	400 мм	400 мм	2	-
	Соед.элемент	-	-	-	766 мм	1	15
	ХДФ	Белый	441x407	541x407	741x407	2	5
	Цоколь	Белый	152x500	152x600	152x800	1	6









Упаковки № 3 и № 4 не входят в комплект и докупаются отдельно

Упаковка Фасад	Панель	см упак	316x496	316x596	316x796	1	9
	Панель	см упак	366x496	366x596	366x796	1	10
	ХДФ	Белый	686x496	686x596	-	1	7
	ХДФ	Белый	-	-	343x796	2	7
	Ручка	-	-	-	-	2	-

Упаковка Столешница	Столешница	см упак	500x600	600x600	800x600	1	8
------------------------	------------	---------	---------	---------	---------	---	---

Сборку рекомендуется производить с помощью двух специалистов, так как неправильная сборка может привести к нежелательным последствиям. Инструкция даст вам необходимые рекомендации по сборке, порядка которых просим вас придерживаться. Перед сборкой внимательно ознакомьтесь с инструкцией, проверьте комплектность фурнитуры и разберите ее по назначению.

Перед сборкой определить место установки набора, вскрыть пакеты и согласно схеме сборки прикрепить необходимую фурнитуру по наклейкам и отверстиям. После этого можно приступать к сборке согласно схеме.

Ножка пластик 150 мм  4 шт.	Шуруп 4*30  4 шт.	Стяжка секционная  2 шт.	Гвозди 2*20  20 шт.	Направляющие 400 мм (в уп. с корпусом)  2 комп.	Еврошуруп 7*50мм  12 шт.	Ручка* (в уп. с фасадом) 2 шт.
Заглушка под евровинт  8 шт.	Клипса  2 шт.	Евровинт 6,3*10,5 (креп. винт)  8 шт.	Шуруп 4*16  40 шт.	Эксцентрик Twister  8 шт.	Эксцентриковая стяжка Rastex  8 шт.	Ключ под шестигранник  1 шт.
Заглушка под эксцентрик  8 шт.	Заглушка Ø5  4 шт.	Необходимый инструмент для сборки  Также необходим инструмент для сверления отверстий и сверло диаметром 5 и 7 мм.				

***Внимание!**

Кухня «Принцесса», «Камелия» - ручка FS 186 096 прованс
 Кухня «Ева» - ручка K17 (графит/белый)
 Кухня «Европа» - C36 белая






рис. 1



1. Сборка производится горизонтально, тыльной стороной вниз. Предварительно на боковину 1 и 2 установить направляющие, используя евровинты 6,3*10,5 мм.
2. Боковины 1 и 2 соединить между собой вязками 3 при помощи еврошурупов 7*50мм. Крышку 4 скрепить с боковинами также при помощи еврошурупов.
3. Для монтажа задней стенки 7 необходимо перевернуть стол лицевой стороной вниз, уровнять диагонали (как показано на рисунке 1). Для стола 80 между деталями 7 установить соединит. элемент 15. После выверки закрепить ХДФ при помощи гвоздей.


Шурупами 4*16 мм крепим цокольную ножку к крышке 4 так, чтобы выпуклая часть основания ножки заходила на боковину (см. рис.). На цоколь 6 при помощи шурупов 4*16 мм прикрепить планку (для клипсы кухонной ножки). Далее клипсу соединить с планкой и ножкой.

4. В вязках 3 просверлить отверстия диаметром 5 мм (по два отверстия на каждой тяге у одной секции). Через эти отверстия прикрепить столешницу с помощью шурупов 4*30 мм.



5. Секции между собой скрепляются стяжными винтами, для этого необходимо просверлить отверстия в боковинах соседних секций сверлом диаметром 5 мм и скрепить их между собой стяжными винтами.

6. Собрать и установить ящики.


Соединит элемент для стола 800



Монтаж эксцентриковой стяжки



Сборка ящика



1. Бока ящика 11 скрепляем с задником 12 еврошурупами.

2. Панель ящика 9(10) закрепить эксцентриковой стяжкой с боками ящика 11 с помощью эксцентриковых стяжек.

3. Собранный конструкцию положить лицевой стороной вниз. Деталь 5 вставить в паз на панели 9(10) и закрепить дно ящика 5 гвоздями к боковинам ящика.

4. Для установки ручек на панели необходимо досверлить глухие отверстия диаметром 5 мм насквозь. Далее закрепить ручки саморезами.

5. На боковинах ящика 11 установить направляющие 400 мм шурупами 4*13 мм.

Инструкция по уходу за мебелью и правила эксплуатации

Для поддержания надлежащего внешнего вида и долговечности мебели рекомендуется соблюдать следующие общие правила.

1. Мебель должна эксплуатироваться в сухих и теплых помещениях, имеющих отопление и вентиляцию при температуре воздуха не ниже +10°C и не выше +40°, относительной влажности 65-85%.
2. Расположение мебели ближе одного метра от отопительных приборов и других источников тепла, а также под прямыми солнечными лучами, вызывает ускоренное старение покрытия и деформацию мебельных щитов.
3. Поверхность деталей мебели следует оберегать от попадания влаги во избежание разбухания каркасов, фасадов и столешницы, отклеивания кромок на боковых поверхностях.
4. Следует оберегать поверхность мебели и ее конструктивные элементы от механических повреждений, которые могут быть вызваны воздействием твердых предметов, абразивных порошков, а также чрезмерными физическими нагрузками.
5. Изделия мебели необходимо устанавливать на ровные поверхности.
6. Рекомендуется для чистки преимущественно пользоваться мягкой тканью или замшей, смоченной и хорошо отжатой перед использованием. Всегда тщательно высушивайте (протирайте сухой тканью) смоченные участки по окончании чистки. Не следует использовать средства, обладающие абразивными свойствами, а также губки с покрытием из металлического волокнообразного или стружечного материала при чистке.
7. В процессе эксплуатации мебели возможно ослабление крепежной фурнитуры, необходимо осуществлять «затяжку» всех изделий металлофурнитуры, осуществляющих крепеж и регулировку узлов, обеспечивающих открывание и трансформацию подвижных элементов.

Общие технические указания по сборке.

Для удобства транспортировки и предохранения от повреждений, мебель поставляется в разобранном виде в индивидуальной упаковке. Вы можете собрать ее самостоятельно, либо воспользоваться услугами квалифицированных сборщиков. Не приступайте к сборке, не ознакомившись с инструкцией!

Проверить комплектность каждой упаковки, согласно комплектовочной ведомости. **При обнаружении дефектов или не комплектности к сборке не приступать. Обратитесь к продавцу.** ВНИМАНИЕ! Не рекомендуется одновременно вынимать детали из всех упаковок во избежание их смешивания (можете перепутать детали). Проверить наличие фурнитуры.

Во избежание перекосов и повреждений, а также загрязнения мебели, сборку производить на ровном полу, покрытом тканью или бумагой. Необходимо соблюдать осторожность, чтобы не повредить поверхность деталей. В сборке сложных и больших изделий желательно участие двух человек. Перед началом сборки необходимо определить расположение деталей в изделии в соответствии со схемами сборки и инструкцией.

Производитель оставляет за собой право вносить незначительные изменения в конструкцию, не изменяющую внешний вид и дизайн изделия без предварительного уведомления.

Поставщик гарантирует соответствие товаров требованиям ГОСТа 16371-2014 при соблюдении условий транспортировки, хранения, сборки (для мебели поставляемой в разобранном виде), эксплуатации. Гарантийный срок эксплуатации мебели: детской и для общественных помещений – 18 месяцев, бытовой – 24 месяца. Гарантийный срок при розничной продаже через торговую сеть исчисляются со дня продажи мебели, но в пределах 30 месяцев со дня её изготовления. Срок эксплуатации 10 лет.



МЕБЕЛЬНАЯ ФАБРИКА®
ГОРИЗОНТ

ООО «МФР»
Россия, 440056, г. Пенза,
ул. Рябова, д.6
Тел.: 8(8412)363-848, 363-858
www.gorizontmebel.ru



отрезать
и приклеить

Кухня
Шкаф - стол напольный с 2-мя ящиками 50/60/80

Код ТН ВЭД ЕАЭС
9403 40 100 0

Соответствует
ТУ 31.02.10-001-55601548-2018
ГОСТ 16371-2014
ТР ТС 025/2012
ЕАЭС N RU Д-РУ.АД71.В.

Дата изготовления: 20____ год
Гарантийный срок эксплуатации 24 мес.
Срок службы изделия 10 лет
Материал: ЛДСП, МДФ